

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ET M-5400 S/HT

- n Верхнеклапанный бензиновый двигатель Honda
- n Останов двигателя (масло)
- n Защиты выключателем / прерывателем замыкания на землю
- n Трехфазный синхронный генератор
- n Защитная рама оберточного типа
- n Бесшумность
- n Отвечает требованиям ЕЕС



Стандартное оборудование										
	Бензиновый дс	Воздушное охлаждение	Ручной запуск	Счётчик часов	Останов дс (масло)					
	Синхронный генератор перемен. тока	Система компаундирования	Вольтметр	Гнездо 400В ЕЕС	Гнездо 230В ЕЕС	Прерыватель цепи	Прерыв. цепи при замык. на землю			
Элементы по спецзаказу	Штепсель 400В 16А 3PNT (Т)		Штепсель 230В 16А 2РТ (М)		Комплект для заземления MT10		Тележка СТМ 200		Комплект насадка выпускной трубы PS 4.5	

Технические данные

ET M-5400 S/HT

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА		50 Гц, синхронный, трехфазный, с самовозбуждением и саморегулированием	
Трехфазное генерирование		7 кВА (5.6 кВт)/ 400 В / 10.1 А	
Однофазное генерирование		4 кВА / 230 В / 17.4А	
Рабочий цикл		100%	
Козффициент мощности (cos φ)		0.8	
Класс изоляции		Н	
Можно заказать другие мощности и частоты (60 Гц)			
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ		Бензиновый четырехтактный с воздушным охлаждением	
Тип		Honda GX 390	
Мощность на выходе *		8.3 кВт (11.3 л.с.)	
Скорость вращения		3000 об/мин	
Рабочий объём цилиндров		389 см ³	
Количество цилиндров		1	
Потребление горючего		313 г/кВт-ч	
* Максимальная мощность на выходе – в соответствии с ISO 3046/1			
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ			
Емкость бака		6.5 л	
Время эксплуатации (при 75%-ной нагрузке)		3 ч	
Защита		IP 23	
Габариты Д x Ш x В (мм)*		910x525x613	
Масса *		87 кг	
Уровень шума		99 LWA (74 dB(A) - 7 м)	
* Габариты и масса включают в себя все элементы, кроме СТМ.			